



Specificaties Ledvance LED Spot Brushed Aluminium  
3x5W 400lm 40D - 827 Zeer Warm Wit | Zaagmaat  
68mm - Dimbaar - Set van 3

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer | 244064                                  |
| EAN           | 4058075273146                           |
| Merk          | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam | SP SET ADJ SIMPLEDIM GY 3X5W AC 827LEDV |
| Garantie      | 3 jaar                                  |
| Energielabel  | G                                       |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 5                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar                 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 400                         |
| Lumen per watt         | 80                          |
| Gradenbundel (graden)  | 36                          |
| Kleurcode              | 827 Zeer Warm Wit           |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 2700 Zeer Warm Wit          |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |

## Armatuur Informatie

---

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Inclusief Lamp  | Nee                    |
| Montage         | Inbouw                 |
| Zaagmaat (mm)   | 68                     |
| IP-Waarde       | IP20 - Bijna stofdicht |
| Kleur Armatuur  | Grijs                  |
| Kantelbaar      | Ja                     |
| Noodverlichting | Nee                    |

## Afmetingen

---

|               |    |
|---------------|----|
| Lengte (mm)   | 87 |
| Breedte (mm)  | 87 |
| Diameter (mm) | 87 |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|